

OBLICZENIA

DOBÓR LINII WLZ

Lp	Opis	Pi	k _z	Ps	cosφ	Is	Izab	k - wsp. krotności prądu			Typ kabla	Idop				Idop=>k*Izab/1,45		Is<Izab<Izprzew	Dł.	Uzas	ΔU		
-	-	kW	-	kW	-	A	A	-			-	A					spr	spr	m	V	%		
BUDYNEK SZKOŁA LISIE JAMY																							
1	Złącze - RG	35,00	0,70	24,50	0,93	38,07	40	1,6	1	x	YKY 5x	25	99	x	1	=	99	44,1	OK	PRAWDA	40	400	0,44
3	RG - RK	16,80	0,50	8,40	0,93	13,05	20	1,6	1	x	YDY 5x	4	27	x	1	=	27	22,1	OK	PRAWDA	40	400	0,94